

LC-106

MULTIPLE POWER OUTLET RACK

LC-106 LOAD CENTER ชุดจ่ายไฟกระแสสูง ควบคุมอิสระ 6 ชุด ด้วย Circuit Breaker ABB เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมกำลังไฟฟ้ากระแสสูง เช่น ระบบเสียงงานภาคสนาม และงานติดตั้งระดับมืออาชีพ ใช้กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบ 1 เฟส ด้านหน้าสามารถต่อลิ่งคไฟ 220Vac ไปยังเครื่องถัดไปได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยจุด MAIN INPUT และจุดลิ่งคใช้พาวเวอร์ปลั๊กที่มีคุณภาพ



SPECIFICATION

MODEL	LC-106
Breaker Max Current :	32A
Power Input :	AC 1 Phase 50 / 60Hz 32A
Input Type :	Flanged Plug 523 32A 1 Phase 3 Pin
Link :	Flanged Sockets 323 - 6X 32A 1 Phase 3 Pin (PCE)
Output :	220Vac 50Hz / 60Hz
Circuit Breaker (MCBs) :	1 x 40A (ABB SH203M - C40)
Circuit Breaker :	6 x 32A (ABB SH201 - C32)
Outlets 1-6 :	Socket Universal Type 15A - 250V R270U - V
Dimensions : (WxHxD)	480x110x340mm
Net Weight :	8.8kg(19.4lbs)

SPECIFICATION

MODEL	LC-306
Breaker Max Current :	32A
Power Input :	AC 3 Phase 50 / 60Hz 32A
Input Type :	Flanged Plug 525 32A 3Phase 5 Pin
Link :	Flanged Sockets 325 - 6X 32A 3Phase 5 Pin (PCE)
Output :	220Vac 50Hz / 60Hz
Circuit Breaker (MCBs) :	1 x 40A (ABB SH203 - C40)
Circuit Breaker :	6 x 32A (ABB SH201 - C32)
Outlets 1-3 :	Flanged Sockets 313 - 6X Single Phase 16A 3 Pin (PCE)
Outlets 4-6 :	Socket Universal Type 15A - 250V R270U - V
Dimensions : (WxHxD)	482x110x380mm
Net Weight :	9.10kg(20lbs)

LC-306

MULTIPLE POWER OUTLET RACK

LC-306 LOAD CENTER ชุดจ่ายไฟกระแสสูงแบบบาลานซ์เฟส ควบคุมอิสระ 6 ชุด ด้วย Circuit Breaker ABB เหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมกำลังไฟฟ้ากระแสสูง เช่น ระบบเสียงงานภาคสนาม และงานติดตั้งระดับมืออาชีพ ใช้กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแบบ 3 เฟส และบาลานซ์เฟสเป็นไฟฟ้าแบบ 1 เฟส เมื่อประสิทธิภาพในการให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด ด้านหน้าสามารถต่อลิ่งคไฟ 3 เฟส ไปยังเครื่องถัดไปได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยจุด MAIN INPUT และจุดลิ่งคใช้พาวเวอร์ปลั๊กที่มีคุณภาพ



Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd July 2018

Distributor :

บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะทางค์ วัชรบุรีพาริคมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาสายลม : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
www.my npe.com E-Mail : [npe](mailto:my <a href=)@my [npe](http://npe.com).com



@mynpethailand

