

## UW-111

WIRELESS RECEIVER



## MH-58/MH-58

HANDHELD TRANSMITTER

### FEATURE

- ไมโครโฟนไร้สายย่านความถี่ UHF แบบโมโนคู่
- ไมโครโฟนสามารถปรับความถี่ได้ 66 ความถี่ (33+33 ความถี่)
- ไมโครโฟนใช้แบตเตอรี่ AA จำนวน 2 ก้อน
- เครื่องรับสัญญาณสามารถติดตั้งใช้งานกับแร็คขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว

RECEIVER		TRANSMITTER	
SPECIFICATIONS	UW-111	SPECIFICATIONS	MH-58
TYPE	DUAL-CHANNEL RECEIVER	TYPE	HANDHELD
FREQUENCY RANGE		FREQUENCY RANGE	
CHANNEL A	694.5 - 702.7 MHz	CHANNEL A	694.5 - 702.7 MHz
CHANNEL B	748.3 - 757.7 MHz	CHANNEL B	748.3 - 757.7 MHz
FREQUENCY RESPONSE	80 Hz - 18 kHz	FREQUENCY RESPONSE	80 Hz - 18 kHz
FREQUENCY STABILITY	± 0.005%	RF OUTPUT POWER	10 mW
DYNAMIC RANGE	> 100dB	MAXIMUM DEVIATION	+ 15 kHz
COMPREHENSIVE DISTORTION	≤ 0.5%	COMPREHENSIVE DISTORTION	≤ 0.5%
SENSITIVITY	12 dBuV	BATTERY	AA 1.5v X 2
MAXIMUM OUTPUT LEVEL	+ 10 dBV	WORKING TEMPERATURE	-10°C - 40°C
POWER	DC 12 - 15V	BODY MATERIAL	ALLOY

FEBRUARY 2025

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong sales & Service Co.,Ltd.

Distributor :

 บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  
**Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.**  
 www.my<sup>npe</sup>.com E-Mail :my<sup>npe</sup>@my<sup>npe</sup>.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะทางควังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200  
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020  
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุทนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  
 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380  
 สาขาสาขลา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210  
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

@mynpethailand

