

POWER MIXER AMPLIFIER

- เครื่องขยายเสียง ร้านค้า มีนิตมาร์ก
- กำลังขยายเสียง 30 วัตต์ 8 โอห์ม
- ใช้โมคโต้ 2 ช่อง และ AUX 1 ช่อง
- มีวอลุ่มปรับความดังแยกอิสระ
- มีปุ่มปรับเสียงโทน ทุ้ม-แหลม
- มี MP3 Player Bluetooth พร้อมวอลุ่มปรับความดังอิสระ



SPECIFICATIONS

Frequency Response: @ 8 Ω	
Mic Input	50 Hz - 20 kHz. 0, -3 dB
Aux Input	50 Hz - 20 kHz. 0, -3 dB
Hum & Noise: @ 8 Ω (Min / Max Tone)	
Mic Input	< -45 dBu / -30 dBu
Aux Input	< -53 dBu / -47 dBu
Input Impedance / Type:	
Mic Input	> 1 kΩ / Unbalanced / 1/ 4"TS
Aux Input	> 7.5 kΩ / Unbalanced / RCA
Input Sensitivity: @ 8 Ω	
Mic Input	-50 dBu
Aux Input	-10 dBu
Tone Control:	
Low	Low 80 Hz ±10 dB Shelving
High	High 12 kHz ±10 dB Shelving
Distortion THD+N: @ 50 Hz - 20 kHz, 30 Wrms	
Any Input to Audio Output	< 0.1%
Power: @ 1 kHz 8 Ω THD+N < 2%	30 Wrms
Power Requirement	220 V 50 Hz
Power Consumption:	
Idle	10 W
Rate Power @ 8 Ω	66 W
AC Fuse:	1 A
Dimensions / Packing Dimensions: (WxHxD)	250 x 65 x 255 mm. / 261 x 90.7 x 274 mm.
Net Weight / Gross Weight:	3.5 kg (7.7 lbs) / 3.8 kg (8.4 lbs)

การใช้งาน



Distributor :

บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอโศกทางวิ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาปิ่นเกล้า : ชั้น G (ถ่านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.สุคติ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาศาลายา : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ด.บางต๋อย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
E-Mail : mynpe@mynpe.com www.mynpe.com



@mynpethailand



ISO 9001
Certified
THAILAND TRUSTED QUALITY
Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd. (R1) 22 April 2022

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms